

ORIGINAL MINIXEN

Peça de substituição original



As peças de substituição originais económicas

As lâmpadas de sinalização ORIGINAL MINIXEN para carros podem ser usadas para iluminação interior, bem como luzes de leitura. Descubra estas peças de substituição originais da OSRAM com qualidade OEM fiável e uma ampla gama de produtos.



Ficha técnica da família de produto

Dados técnicos

Descrição do produto	Informação de Produto	Informação geral do produto	Dados elétricos		
	Aplicação (específico por cat. e prod.)	Referência do pedido	Consumo máx. de potência	Tensão nominal	Potência nominal
ORIGINAL MINIXEN 2886X	Lâmpada auxiliar	2886X	6 W	12.0 V	6 W
ORIGINAL MINIXEN 3886X	Lâmpada auxiliar	3886X	6 W	12.0 V	6 W

Descrição do produto	Tensão de teste	Dados fotométricos		Características físicas e dimensões	Vida útil
		Fluxo luminoso	Tolerância do fluxo luminoso	Diâmetro	Vida estimada B3
ORIGINAL MINIXEN 2886X	13.5 V	85 lm	±20 %	10.0 mm	400 hr
ORIGINAL MINIXEN 3886X	13.5 V	80 lm	±20 %	9 mm	400 hr

Descrição do produto	Vida estimada Tc	Capabilidades	Certificados & normas	Informações ambientais e regulamentares Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
		Tecnologia	Categoria ECE	Identificador primário do artigo	Lista de substâncias candidatas Substância 1
ORIGINAL MINIXEN 2886X	1000 hr	AUX	-	4050300888668 4052899560604 4008321094667	No declarable substances contained
ORIGINAL MINIXEN 3886X	1000 hr	AUX	-	4050300885896 4008321095787	No declarable substances contained

Descrição do produto	Número da declaração na base de dados SCIP
ORIGINAL MINIXEN 2886X	Não contém substâncias declaráveis
ORIGINAL MINIXEN 3886X	Não contém substâncias declaráveis

Ficha técnica da família de produto

Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

Retratado

Sujeito a alterações sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.

